

# Rasiahimmennin

DIM-01  
SNRO. 26 189 00



Yleiskäyttöinen himmennin kahdella erillisellä tulolla. Rasiahimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 300 VA.
- Kaksi tuloa palautusjousipainikkeella ja/tai liiketunnistin, kytkin.
- Säädettävä vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Skenaariot mobiililaitetta, tablet-tietokonetta ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan kojerasiaan painikkeen tai kannen alle tai asennuspidikkeillä (hankittava erikseen, SNRO. 26 189 05) seinään tai DIN-kiskoon.

## Kuormitus

230 V LED -valolähteet/liitântälaite (laskeva reuna)	0-200 VA
230 V LED -valolähteet/liitântälaite (nouseva reuna)	0-100 VA
230 V:n halogeeni-/hehkulamppu	0-300 W
Elektroniset muuntajat (12 V:n halogeeni)	0-300 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa:  
loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



## VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

## VALMIUSTILA

0,3 W

## RASIAA YMPÄRÖIVÄ LÄMPÖTILA

-20 - +35 °C

## MITAT

46x46x18 mm

## JOHDON POIKKIPINTA-ALA

Liitokset: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## KUORMITUSTYYPPI

Takareuna (Trailing edge)  
Etureuna (Leading edge)

## SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuojaus  
Laitteiston ylikuormenemissuojaus  
Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

## RADIOTAAJUUDEN KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.  
Plejdiin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

## STANDARDIT, JOIDEN VAATIMUKSET TÄYTETÄÄN

2014/53/EU  
EN 60669  
EN 301489  
EN 300328  
EC 1275/2008

