

Kaksoishimmennin

DIM-02
SNRO. 26 189 01



Kaksikanavainen yleishimmennin, liitännät kahdelle erilaiselle kuormalle. Kaksoishimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 100 VA kanavaa kohden.
- Kaksi tuloa palautusjousipainikkeella ja/tai liiketunnistin, kytkin.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Skenaariot mobiililaitetta, tablet-tietokonetta ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan kojerasiaan painikkeen tai kannen alle tai asennuspidikkeillä (hankittava erikseen, SNRO. 26 189 05) seinään tai DIN-kiskoon.

Kuormitus

230 V LED -valolähteet/liitäntälaitte (laskeva reuna)	0-100 VA
230 V LED -valolähteet/liitäntälaitte (nouseva reuna)	0-50 VA
230 V:n halogeeni-/hehkulamppu	0-100 W
Elektroniset muuntajat (12 V:n halogeeni)	0-100 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa:
loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILA

0,3 W

RASIAA YMPÄRÖIVÄ LÄMPÖTILA

-20 - +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDON POIKKIPINTA-ALA

Liitokset: 0,5-4,0 mm²

KUORMITUSTYYPPI

Takareuna (Trailing edge)

Etureuna (Leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

Laitteiston ylikuormitussuojaus

Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

RADIOTAAJUUDEN KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.

Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

STANDARDIT, JOIDEN VAATIMUKSET TÄYTETÄÄN

2014/53/EU

EN 60669

EN 301489

EN 300328

EC 1275/2008

