



PHILIPS  
Hue White  
Valoreseptipakkaus E27  
Pehmeä valkoinen valo  
Bluetooth-pikaohjaus  
Ohjaus sovelluksella tai  
äänellä\*  
Sisältää himmentimen

8718696785331

# Helppokäyttöinen älyvalaistus

Himmennä valaistus helposti ja langattomasti Philips Hue -himmennyssarjalla. Tuote on heti käyttövalmis. Ohjaa lamppua mukana tulevalla himmentimellä tai yhdistä kokonaisuus Hue-siltaan, niin saat käyttöösi lisää älykkäitä ominaisuuksia.

## Rajattomat mahdollisuudet

- Kirkasta ja himmennä älyvalojasi
- Hyödynnä älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla
- Asenna himmennin mihin tahansa
- Liitä jopa 10 älyvalaisinta

# PHILIPS

# Kohokohdat

## Kirkasta ja himmennä valojasi



Philips Hue -himentimen avulla voit kirkastaa tai himmentää valaistusta langattomasti.

## Laajenna valaistusta Hue-sillan avulla



Kun liität älyvalaistuksesi Hue-siltaan (\*myydään erikseen), siitä tulee entistäkin monipuolisempi. Philips Hue app -sovelluksen avulla voit ohjata valoja mistä tahansa, olitpa sitten kotona tai jossakin muualla. Voit määrittää ajastimia ja rutiineja sekä lisätä tai poistaa valoja järjestelmästä.

## Asenna mihin tahansa



Philips Hue -himmennin toimii kuten tavanomaiset seinäkatkaisimet ja himmentimet – mutta paremmin. Voit paitsi asentaa sen ruuveilla tai vahvalla teipillä myös irrottaa sen magneettipidikkeestä ja ottaa himmentimen mukaasi mihin tahansa.

## Liitä jopa 10 älyvalaisinta



Älyvalojen langattoman Philips Hue -himmennyspakkauksen avulla voit liittää jopa 10 valoa ja säätää niitä samanaikaisesti yhdellä himmentimellä.

# Tekniset tiedot

## Ympäristöystävällisyys

- Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila: 0–40 °C

## Takuu

- 2 vuotta: Kyllä

## Polttimo

- Halkaisija: 61 mm
- Energiatohokkuusmerkintä: A+
- Lampunkanta: E27
- Muotoilu: A60
- Korkeus: 110 mm
- Tulojännite: 220V–240V
- Käyttöikä: 25 000 tuntia
- Valovirta: Lämmin valkoinen valo, 2700K, >80 CRI, Himmennettävissä vain älylaitteen avulla
- Valoteho: 806 lm
- Käyttäteho enintään: 9 W
- Virrankulutus valmiustilassa enintään: 0.5 W
- Sytytysten määrä: 50 000
- Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
- Ohjelmiston päivitys: Kyllä
- Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth ja Zigbee
- Syvä himmennettävä: ei
- Ohjelmiston päivitys: Liitettynä Bluetooth-sovellukseen tai Hue-siltaan

## Kytkin

- Sisältää akut: 1 x CR2450
- Taajuuskaista: 2400 – 2483.5 MHz
- Käyttöikä: 50000 clicks
- Valaisimien enimmäismäärä/kytkin: 10, jos ei liitetty Hue-siltaan
- Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 a
- Vähimmäiskäyttösäde sisätiloissa: 12 m
- Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-siltaan
- Kytkimen syvyys: 11 mm
- Kytkimen korkeus: 92 mm
- Kytkimen leveys: 35 mm
- Seinälaatan syvyys: 14 mm
- Seinälaatan korkeus: 115 mm
- Seinälaatan leveys: 70 mm
- Paino seinälevyn kanssa: 67 g
- Kytkimen paino: 37 g
- Zigbee-valoyhteys: protocol IEEE 802.15.4

## Pakkauksen sisältö

- Hue-lamput: 1
- Hue-himmennin: 1

## Tuki

- Philips Hue -sovellus: iOS 11 tai uudempi, Android 7.0 tai uudempi
- Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Hue-sillan kautta), Microsoft Cortana (Hue-sillan kautta)
- Philips Hue -Bluetooth-sovellus: iOS 11 tai uudempi, Android 7.0 tai uudempi

## Pakkauksen mitat ja paino

- SAP EAN/UPC – kappale: 8718696785331
- EAN/UPC – laatikko: 8718696785348
- SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,292 kg
- Nettopaino (kpl): 0,180 kg
- SAP-korkeus (kpl): 16,500 cm
- SAP-pituus (kpl): 7,500 cm
- SAP-leveys (kpl): 17,600 cm



Julkaisupäivä: 2019-08-20  
Versio: 0.246

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)